



Servizi VoIP


Manuale d'uso per lo Snom 715

A cura di Unidata S.p.A.

VOIP-SNOM715-GEN-MAN-USER

Ver. 1.1 del

Tot pagine: 6



UNIDATA SPA
Via Portuense, 1555
00050 Roma - Italia
Commercity M26

Tel +39 06 404041
Fax +39 06 40404002
www.unidata.it
info@unidata.it

C.F. - P.IVA 06187081002

Sommario

1. Introduzione	3
Snom 715.....	4
Principali Funzionalità.....	5
Tasto Volume	5
Operazioni Principali.....	6



1. Introduzione

Questo documento descrive le principali modalità d'uso del terminale VoIP Snom 715.

Snom 715

L'immagine sottostante illustra i tasti principali del telefono Snom 715.



Principali Funzionalità

Di seguito sono elencate le principali funzionalità del telefono, con riferimento ai tasti evidenziati con i numeri da 1 a 11 nella figura sopra:



1. **“Rubrica” o “Transf”**: permette di accedere alla rubrica interna del telefono quando il telefono è in modalità stand-by. Permette, quando è attiva una chiamata, di trasferirla ad un interno o numero esterno.
2. **“Impostazioni”**: Permette di modificare alcune impostazioni del telefono
3. **“CFwd”**: o **“Attesa”**: Permette la deviazione di tutte le chiamate in entrata verso altro interno o numero esterno quando il telefono è in modalità stand-by. Permette quando è attiva una chiamata di metterla in attesa.
4. **“DND”**: Abilita il Non Disturbare. Blocca le eventuali chiamate in ingresso
5. **“Conferma”**: per fa partire la comunicazione o confermare l'azione selezionata in un menù
6. **“Annulla”**: per annullare l'operazione corrente, uscire dal menù della lista chiamate o terminare la comunicazione quando una chiamata è in corso.
7. **“L1”**: consente di mettere in attesa o riprendere la chiamata sulla linea 1; il Led corrispondente evidenzia la presenza di una chiamata in attesa sulla linea 1
8. **“L2”**: consente di mettere in attesa o riprendere la chiamata sulla linea 2; il Led corrispondente evidenzia la presenza di una chiamata in attesa sulla linea 2
9. **“Mute”**: disabilita il microfono
10. **Volume”**: permette di regolare il volume del telefono
11. **“Speaker”**: consente di passare alla modalità "vivavoce"

Tasto Volume


- Se premuto a cornetta abbassata permette di regolare il volume della suoneria
- Se premuto a cornetta alzata permette di regolare il volume della cornetta
- Se si preme il pulsante "Vivavoce" e poi "Volume" permette di regolare il volume dell'altoparlante della funzionalità "Vivavoce"

Operazioni Principali

Trasferimento di chiamata assistito

1. Dopo aver risposto alla chiamata, mettere il chiamante in attesa premendo il tasto di **“Attesa”**
2. Comporre quindi il numero dell'utente che si desidera chiamare e premere il tasto di **“Ok/Invio”** 
3. Dopo aver parlato con l'utente premere il tasto **“Transf”** e poi premere **“Ok/Invio”** 
4. Riagganciare.

Trasferimento diretto della chiamata

1. Dopo aver risposto alla chiamata, premere il tasto **“Transf”**
2. Comporre il numero dell'utente al quale trasferire la chiamata e premere il tasto di **“Ok/Invio”** 
3. Riagganciare.