



Servizi VoIP


# Manuale d'uso per lo Snom D785

A cura di Unidata S.p.A.

VOIP-SNOM785-GEN-MAN-USER

Ver. 1.1 del

Tot pagine: 5



UNIDATA SPA  
Via Portuense, 1555  
00050 Roma - Italia  
Commercity M26

Tel +39 06 404041  
Fax +39 06 4040402  
[www.unidata.it](http://www.unidata.it)  
[info@unidata.it](mailto:info@unidata.it)

C.F. - P.IVA 06187081002

## 1. Introduzione

Questo documento descrive le principali modalità d'uso del terminale VoIP Snom D785.

















## Snom D785



L'immagine sottostante illustra i tasti principali del telefono Snom D785.






## Principali Funzionalità

Di seguito sono elencate le principali funzionalità del telefono, con riferimento ai tasti presenti sul telefono.




1.  Permette di visualizzare la rubrica telefonica interna.
2.  Permette di visualizzare la lista delle chiamate (perse, ricevute...).
3.  /  Permette di abilitare/disabilitare l'inoltro di tutte le chiamate.
4.  Permette di accedere alle info del telefono.
5.  Tasti funzione
6.  Abilita/disabilita il (DND) Non Disturbare. Blocca le eventuali chiamate in ingresso
7.  Permette di visualizzare il menù delle impostazioni.
8.  Permette quando è attiva una chiamata di trasferirla ad un interno o numero esterno.
9.  Permette, quando è attiva una chiamata, di metterla in attesa.
10.  Disabilita il microfono.
11.  Permette di regolare il volume del telefono.
12.  Consente di passare alla modalità "vivavoce".
13.  Consente di passare alla modalità auricolare se sono presenti delle cuffie.

## Operazioni Principali

### Trasferimento di chiamata assistito




1. Dopo aver risposto alla chiamata, mettere il chiamante in attesa premendo il tasto di **"Hold/Attesa"**  

2. Comporre quindi il numero dell'utente che si desidera chiamare e premere il tasto di **"Ok/Invio"** 
3. Dopo aver parlato con l'utente premere il tasto **"Transfer"**  e successivamente **"Ok/Invio"** 
4. Riagganciare. 

### *Trasferimento diretto della chiamata*

1. Dopo aver risposto alla chiamata, premere il tasto **“Transfer”** 
2. Comporre il numero dell'utente al quale si vuole trasferire la chiamata e premere il tasto di **“Ok/Invio”** 
3. Riagganciare. 

### *Deviazione di chiamata*

In caso di assenza prolungata è possibile deviare l'interno verso un altro interno o verso un numero esterno.

- Abilitare deviazione: premere il terzo tasto sotto il display **“Call Forward”** , comporre il numero al quale trasferire la chiamata e premere il tasto di **“Ok/Invio”** .
- Disabilitare deviazione: premere il terzo tasto sotto il display per disabilitare la funzione **“Call Forward”** .

